

Elnummer: **1449508**



Produktnavn: **BB-16/6+6-PV, dobbel vekselvender / endevender påvegg  
hvit 16A/250V**

Teknisk beskrivelse: Påvegg dobbel vekselvender / endevender i hvitt farge,  
16A/250V.  
Skruklemmer. Avmantlingslengde: 8mm. Kabelverrsnitt: 1,5  
mm<sup>2</sup> til 4.0 mm<sup>2</sup>.  
Bakplaten er med 2 par skruehull, c-c 38 mm og c-c 60 mm.  
Bryteren leveres med deksel og vippestykker demontert og  
forseglet i en egen forpakning.

Tilgjengelig tilbehør:  
1449529 Impulsfjær;  
1449532 Vippestykker med DIM-symbol + fjærer.

## ETIM 7.0:

ETIM-klasse: **EC001590**

Elnummer:	1449508
EF002960- Koblingstype:	EV000648 - Vekselbryter
EF000006- Betjeningsmåte:	EV006531 - Vippe/tast
EF000005- Monteringsarrangement:	EV006348 - Grunnelement med komplett kapsling
EF009573- Antall moduler (ved modulbygging):	1
EF003895- Trykkbryter:	Nei
EF003816- Antall vipper:	2
EF000003- Monteringsmetode:	EV000384 - Påvegg
EF002442- Type feste:	EV000717 - Skrufeste
EF000118- Med monteringsplate:	Ja
EF002169- Materiale:	EV000139 - Kunststoff
EF001257- Materialkvalitet:	EV000403 - Termoplast
EF000025- Halogenfri:	Ja
EF000139- Overflate:	EV006034 - Ubehandlet

Produsent:  
BETEK NORGE AS  
Ægirs vei 10B  
4632 Kristiansand

Org. nr. 980 832 481  
Tlf 38 53 15 00  
e-post: [post@betek-norge.no](mailto:post@betek-norge.no)  
[www.betek-norge.no](http://www.betek-norge.no)

Dato: 13.03.2018



EF006569- Type overflate:	EV006395 - Glinsende
EF000007- Farge:	EV000202 - Hvit
EF003882- RAL-nummer (lignende):	9010
EF009419- Tekstfelt/merkefelt:	EV004175 - Nei
EF000134- Belysning:	EV004175 - Nei
EF009420- Belysningsfunksjon:	
EF001401- Type belysning:	
EF006755- Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	EV006405 - IP20
EF000002- Merkespenning ():	250 V
EF000227- Merkestrøm ():	16 A
EF003888- Brytestrøm for lysrør ():	16 AX
EF001181- Tilbakemelderkontakt:	Nei
EF000124- Tilkoblingstype:	EV001008 - Skruklemme
EF006316- Vaskemaskinbryter:	Nei
EF008808- Enhet bredde ():	76 mm
EF008809- Enhet høyde ():	84 mm
EF008810- Enhet dybde ():	30,5 mm
EF000218- Innbyggingsdybde ():	0 mm
EF012278- Min. dybde på apparatboks ():	0