

Elnummer: **1449511**



Produktnavn: **BB-16/2M-PV, markisebryter / persiennebryter påvegg hvit 16A/250V**

Teknisk beskrivelse: Påvegg markisebryter i hvitt farge, 16A/250V. Skruklemmer. Avmantlingslengde: 8mm. Kabelverrsnitt: 1,5 mm² til 4.0 mm². Bakplaten er med 2 par skruehull, c-c 38 mm og c-c 60 mm. Bryteren leveres med deksel og vippestykke demontert og forseglet i en egen forpakning.

ETIM 7.0:

ETIM-klasse: **EC000615**

Elnummer:	1449511
EF000005- Monteringsarrangement:	EV004413 - Basiselement med påsatt betjeningsselement
EF002481- Integrert timer:	Nei
EF003872- Med tilkobling for lysstyrkesensor:	Nei
EF005866- Egnet for vindsensor:	Nei
EF005847- Egnet for regnsensor:	Nei
EF003871- Med tilkobling for detektering av glassbiter:	Nei
EF001734- Med Astroprogram:	Nei
EF003876- Omformer inngang:	Nei
EF000234- Med minnefunksjon:	Nei
EF003891- Justerbar solbeskyttelseverdi ():	0 - 0 lx
EF003833- Justerbart skumringsverdi ():	0 - 0 lx
EF000223- Slumpgenerator:	Nei
EF003826- Uttestengelsessikring:	Nei

Produsent:
BETEK NORGE AS
Ægirs vei 10B
4632 Kristiansand

Org. nr. 980 832 481
Tlf 38 53 15 00
e-post: post@betek-norge.no
www.betek-norge.no

Dato: 13.03.2018



EF000003- Monteringsmetode:	EV000384 - Påvegg
EF002169- Materiale:	EV000139 - Kunststoff
EF001257- Materialkvalitet:	EV000403 - Termoplast
EF000025- Halogenfri:	Ja
EF000139- Overflate:	EV006034 - Ubehandlet
EF006569- Type overflate:	EV006395 - Glinsende
EF000007- Farge:	EV000202 - Hvit
EF003882- RAL-nummer (lignende):	9010
EF006243- Gjennomsiktig:	Nei
EF006755- Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	EV006405 - IP20
EF001503- Maks omkoblingseffekt ():	W
EF000202- Gangreserve ():	0 h
EF000002- Merkespenning ():	250 V
EF000416- Frekvensområde ():	50 - 60 Hz
EF002442- Type feste:	EV000717 - Skrufeste
EF012278- Min. dybde på apparatboks ():	